



TISAB
Telegruppen | Stockholm AB

Matični broj: 17309838
Registarski broj: 01317309838
Šifra delatnosti: 7490
PIB: 100423132
PDV: 134103769,
T.R. 200-2257130101000-60 PŠ



Datum: 6/21/2013

Strana 1 od 5

Uputstvo za setovanje Dahua DVR-a za nadzor preko interneta

Setovanje za internet (Javna IP adresa):

- Ubodite UTP kabl jedan kraj u DVR uređaj, drugi kraj u ruter ili direktno u racunar.
- Pristupite glavnom meniju DVR-a direktno pomoću miša, uđite u setting, zatim u network. Podesite adresu DVR uređaja u lokalnoj mreži koja mora biti u istom opsegu kao i adresa rutera i računara npr 192.168.1.x
Pošto je default adresa DVR-a 192.168.1.108 ako imate neki uređaj na toj adresi u mreži morate da mu promenite adresu na neku od 1do 255.
192.168.1.1 je obično rezervisana za adresu rutera.

Netmask je maska za podmreže i za C klasu IP adresa je 255.255.255.0

Gateway tu unosite adresu rutera koja je obično 192.168.1.1

U polje Preferred DNS i Alternate DNS unosite DNS servere provajdera (možete da ih nađete preko web pretraživača ili zovete internet provajdera i oni će vam obezbediti informaciju koji su DNS serveri)
U polje gde vam piše HTTP port unesite neki drugi port. Promenite defaultni port sa 80 na neki drugi... Npr. 4000
Portove 37777 i 37778 ne dirajte.

Pristupite ruteru kucajući adresu (Uglavnom 192.168.1.1) u web browser u polje za adresu, tražiće vam korisničko ime i šifru koje morate da znate (obično po defaultu user:admin, password:admin)

U setovanjima rutera morate da prosledite sledeće portove: 4000,37777 i 37778 na lokalnu adresu uređaja 192.168.1.108 ili druga zavisno od podešavanja.
U ruteru se ta opcija zove port forwarding koja se obično nalazi pod NAT-virtual server.



TISAB
Telegruppen | Stockholm AB

Matični broj: 17309838
Registarski broj: 01317309838
Šifra delatnosti: 7490
PIB: 100423132
PDV: 134103769,
T.R. 200-2257130101000-60 PŠ



Datum: 6/21/2013

Strana 2 od 5

Primer forwarda portova kod telekomovog rutera HG520i
Uđite u NAT pa u virtual server:

HUAWEI Achieving Together

EchoLife HG520i

- Status
- Basic
 - ADSL Mode
 - WAN Setting
 - LAN Setting
 - DHCP
 - NAT**
 - IP Route
 - Wireless Lan
 - ATM Traffic
- Advanced
- Tools

NAT Settings

NAT Settings

Virtual Circuit	PVCO
NAT Status	Enabled
Number of IPs	Single <input checked="" type="radio"/> Multiple <input type="radio"/>

DMZ Virtual Server

Copyright © 2007 All Rights Reserved.

HUAWEI Achieving Together

EchoLife HG520i

- Status
- Basic
 - ADSL Mode
 - WAN Setting
 - LAN Setting
 - DHCP
 - NAT**
 - IP Route
 - Wireless Lan
 - ATM Traffic
- Advanced
- Tools

NAT - Virtual Server

NAT - Virtual Server

Virtual Server for	Single IP Account
Rule Index	1
Application	-
Protocol	ALL
Start Port Number	0
End Port Number	0
Local IP Address	0.0.0.0
Start Port(Local)	0
End Port(Local)	0

Virtual Server Listing

Rule	Application	Protocol	Start Port	End Port	Local IP Address	Start Port (Local)	End Port (Local)
1	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0



TISAB
Telegruppen | Stockholm AB

Matični broj: 17309838
Registarski broj: 01317309838
Šifra delatnosti: 7490
PIB: 100423132
PDV: 134103769,
T.R. 200-2257130101000-60 PŠ



Datum: 6/21/2013

Strana 3 od 5

Rule Index	1
Application	Name1
Protocol	ALL
Start Port Number	4000
End Port Number	4000
Local IP Address	192.168.1.108
Start Port (Local)	4000
End Port (Local)	4000

Pošto ste to obavili uređaju možete da pristupite tako što u web browseru u polje za adresu kucate: [http://\(javna_adresa\):port](http://(javna_adresa):port)

Npr. <http://178.222.68.54:4000>

DVR-u možete da pristupite i preko licenciranog Dahu-inog software-a PSS-a tako što u Device List kliknete desnim klikom misa pa idete na Device manage.

Dole levo kliknite na ADD

Title: bilo šta

Desc: ne treba

IP: Ip adresa uređaja ili javna (statička) adresa ako se prati preko interneta.

Port: 37777

Username: admin

Password: admin

Save pa OK

**TISAB**

Telegruppen | Stockholm AB

Matični broj: 17309838
Registarski broj: 01317309838
Šifra delatnosti: 7490
PIB: 100423132
PDV: 134103769,
T.R. 200-2257130101000-60 PŠ



Datum: 6/21/2013

Strana 4 od 5

Setovanje za internet (Dinamička IP adresa):

Sve što ste uradili u prethodnom delu uputstva važi isto za ovu vrstu setovanja.

Dodatna podešavanja:

Morate da registrujete No-ip host koji će da vam osvežava trenutnu javnu IP adresu.

Otvorite nalog na www.no-ip.com tako što ćete miša prevući na sign in i kliknuti na link sign up for an account.

Odaberete free i kliknete na sign up . Unesete sve tražene informacije i na kraju hostname.

Kada to završite u meniju DVR-a u settings u polju network nađite ddns.

U DDNS treba uneti sledeće stvari:

U polju server ip treba ostati dynupdate.no-ip.com

Port ostaviti 80 iako ste promenili na DVR-u (nije za istu svrhu)

Domain name: Tu uneti hostname sa no ip

Username: username sa no ip

password: password sa no ip

Napomena: treba cekirati enable pored no-ip

Kada ste sve to uradili možete da pristupite uređaju tako što u web browser u polje za adresu kucate host sa No-ip sajta i port:

Npr. <http://primer.no-ip.org:4000> ili



TISAB
Telegruppen | Stockholm AB

Matični broj: 17309838
Registarski broj: 01317309838
Šifra delatnosti: 7490
PIB: 100423132
PDV: 134103769,
T.R. 200-2257130101000-60 PŠ



Datum: 6/21/2013

Strana 5 od 5

DVR-u možete da pristupite i preko licenciranog Dahu-inog software-a PSS-a tako što u Device List kliknete desnim klikom misa pa idete na Device manage.

Dole levo kliknite na ADD

Title: bilo šta

Desc: ne treba

IP: Tu uneti hostname koji ste napravili(primer.no-ip.org) ako se prati preko interneta.

Port: 37777

Username: admin

Password: admin